

## BASTÃO DE CONTATO AO POTENCIAL

É utilizado para a conexão do rabicho da vestimenta condutiva, com o condutor energizado, a fim de estabelecer a equalização de potencial, evitando eventuais desconforto do eletricista na execução do trabalho.

É através do bastão de contato ao potencial que (durante uma manutenção pelo método de trabalho ao potencial) se realizará o primeiro contato do eletricista com o condutor energizado. De igual modo, ao final do trabalho, este será o último a ser desconectado, evitando assim a ocorrência do arco voltaico no eletricista.

Ao retornar ao potencial de terra, o bastão deve tocar antes na estrutura para a descarga da energia estática.

O FLV02544-1 é construído com tubo RITZGLAS® Ø 32 mm e possui alça de descanso para o bastão e conexão para o “rabicho” da roupa condutiva.

### TIPO DE CONEXÃO

Grampo móvel: sua instalação também é feita através de torção do bastão, mas permite ao eletricista optar pela retirada desse bastão, deixando apenas o grampo instalado. (Esse grampo possui um cabeçote com dispositivo de engate rápido, que prenderá ao olhal do grampo de forma firme e segura).



### BASTÃO DE CONTATO AO POTENCIAL

Referência de Catálogo	Descrição	Comp. Isolante (mm)	Abertura Mínima Máxima (mm)	Peso Aprox.	
				kg	lb
FLV02544-1	Com grampo móvel	340	12 / 48	1,60	5,53